

B&C 8CL51



B&C 8CL51



Difuzor B&C 8CL51, diam. 8", bobin? 2" R?spuns: 69 - 5000 Hz, 200W RMS, 94 dB Masa: 1.8 kg, magnet neodimium

Rating: Not Rated Yet

Salesprice with discount:

489,00 lei

489,00 lei

[Pune o intrebare despre acest produs](#)

Description

Difuzor woofer B&C 8CL51

Specificatii:

Diametru: 200 mm (8.0 in)

Impedan?a: 6 ?

Impedan?a minim?: 6.5 ?

Putere nominal?: 200 W

Putere continua program: 400 W

Sensibilitate (1W/1m): 94 dB

Gama frecventa: 69 - 5000 Hz

Diametrul bobinei: 51 mm (2 in)

Sârm? bobin?: Cupru

Suport bobin?: Fibr? de sticl?

Adâncime bobin?: 17 mm (0.65 in)

Adâncime piesa polar?: 8 mm (0.31 in)

Densitate flux magnetic: 1.05 T

Design:

Magnet: Neodymium Inside Slug

Spider: Single

Incinta recomandată?: 14 litri

Acordaj recomandată: 65 Hz

Parametri:

Fs 66 Hz

Re 5 ?

Qes 0.41

Qms 3.6

Qts 0.37

Vas 14.0 dm³ (0.5 ft³)

Sd 220.0 cm² (34.1 in²)

?? 1.0 %

Xmax 7.0 mm

Xvar 7.0 mm

Mms 28 g

Bl 12.4 Txm

Le 0.5 mH

EBP 160 Hz

Dimensiuni și masă:

Diametru total: 225 mm (8.8 in)

Diametru găurilor de prindere: 210 mm (8.3 in)

Diametru găurii de decupaj: 187.0 mm (7.4 in)

Adâncime difuzor: 90 mm (3.5 in)

Grosime țesătură: 11 mm (0.4 in)

Volum de aer ocupat de difuzor: 1.1 litri (0.04 ft³)

Masa netă: 1.8 kg (4.0 lb)

Masa totală cu ambalaj: 2.2 kg (4.8 lb)

Dimensiuni cutie difuzor: 300x160x180 mm (11.8x6.3x7.1 in)

